

ALARMANLAGEN

WÄHLGERÄTE

Telefonwählgeräte bieten die Möglichkeit, über vokale Mitteilungen oder SMS-Nachrichten im Klartext Alarme überall und mit jedem beliebigen Telefon empfangen zu können.





- ——— Kommunikatoren kontrollieren die Netzbereitschaft
- ——— Kommunikatoren senden Informationen zu technischen Störungen
- ——— Programmierbare Alarmeingänge
- ——— Alarmmeldung als Sprach- oder SMS-Nachricht
- ——— Fernsteuerbare Ausgänge
- ——— Nichtflüchtiger Daten- und Nachrichtenspeicher
- ——— Schutz gegen Sabotageversuche



WÄHLGERÄTE UND ZUBEHÖR

GSM-WÄHLGERÄT, GSM/PSTN- UND PSTN-TELEFONWÄHLGERÄTE

	Typ / Best.-Nr.	Produkt / Beschreibung
	CT 10-M Best.-Nr. CT4600111	GSM-Wählgerät <ul style="list-style-type: none"> • GSM Tel.-Wählgerät mit Sprachsynthese • LCD-Display zweizeilig, 16 Zeichen • integriertes alphanumerisches Tastenfeld • mit Kopfhörer/Mikrofon zum Aufzeichnen und Abhören der Sprachmeldungen • 2 Sendarten für Alarmmeldungen: Sprach- und SMS-Nachrichten • integrierte Sprachsynthese 60 Sek. • 4 SMS-Nachrichten je. max. 40 Zeichen • 12 programmierbare Tel.-Nummern mit je 28 Ziffern • 2 programmierbare Alarmeingänge und 1 TC-Eingang • 5 fernsteuerbare Ausgänge • Sabotageschutzschalter gegen Öffnung und Demontage • nichtflüchtige Daten- u. Nachrichtenspeicher • Sprachmeldung: 1 Basismeldung 10 Sek. und 9 Meldungen mit 5 Sek. • Störungsausgang Batterie leer und/oder kein Telefonnetz • Leistungsaufnahme: 70 mA in Ruhestellung; 200 mA im Alarmfall • einsetzbarer Akku: RB 19 (RB0310113) • Temperaturbereich: +5 °C bis +40 °C • elektrischer Ausgang Leitungsunterbrechung/kein Empfang • Maße: 245 x 185 x 70 mm • Gewicht: 980 g
	CT 11-M Best.-Nr. CT4700111	GSM/PSTN-Telefonwählgerät <ul style="list-style-type: none"> • GSM/PSTN-Tel.-Wählgerät mit Sprachsynthese • LCD-Display zweizeilig, 16 Zeichen • integriertes alphanumerisches Tastenfeld • mit Kopfhörer/Mikrofon zum Aufzeichnen und Abhören der Sprachmeldungen • 2 Sendarten für Alarmmeldungen: Sprach- und SMS-Nachrichten • Integrierte Sprachsynthese 60 Sek. • 4 SMS-Nachrichten je. max. 40 Zeichen • 12 programmierbare Telefonnummern mit je 28 Ziffern • 2 programmierbare Alarmeingänge und 1 TC-Eingang • 5 fernsteuerbare Ausgänge • Test Telefonleitung PSTN • Automatisches Backup im verfügbaren Telefonnetz • Sabotageschutzschalter gegen Öffnung und Demontage • nichtflüchtiger Daten- u. Nachrichtenspeicher • Wahlverfahren: MFV • Sprachmeldungen: 1 Basismeldung 10 Sek. und 9 Meldungen mit 5 Sek. • Störungsausgang Batterie leer und/oder kein Telefonnetz • Leistungsaufnahme: 70 mA in Ruhestrom; 200 mA im Alarmfall • einsetzbarer Akku: RB 19 (RB0310113) • Temperaturbereich: +5 °C bis +40 °C • elektrischer Ausgang Leitungsunterbrechung/kein Empfang • Maße: 245 x 185 x 70 mm • Gewicht: 970 g
	CT 06 Best.-Nr. CT4900211	PSTN-Telefonwählgerät <ul style="list-style-type: none"> • PSTN-Tel.-Wählgerät mit Sprachsynthese • LCD-Display zweizeilig, 16 Zeichen • integriertes alphanumerisches Tastenfeld • mit Kopfhörer zum Aufzeichnen und Abhören der Sprachmeldungen • Integrierte Sprachsynthese 60 Sek. • 12 programmierbare Telefonnummern mit je 28 Ziffern • 2 programmierbare Alarmeingänge und 1 TC-Eingang • 5 fernsteuerbare Ausgänge • Sabotageschutzschalter gegen Öffnung und Demontage • nichtflüchtiger Daten- und Nachrichtenspeicherspeicher • Wahlverfahren: IWV und MFV • Sprachmeldung: 1 Basismeldung 10 Sek. und 9 Meldungen mit 5 Sek. • Störungsausgang Batterie leer und/oder kein Telefonnetz • Leistungsaufnahme: 70 mA in Ruhestellung; 250 mA im Alarmfall • einsetzbarer Akku: RB 19 (RB0310113) • Temperaturbereich: +5 °C bis +40 °C • elektrischer Ausgang Leitungsunterbrechung/kein Empfang • Maße: 245 x 185 x 70 mm • Gewicht: 950 g



ZUBEHÖR UND AKKUS

	Typ / Best.-Nr.	Produkt / Beschreibung
	SPA10/10 Best.-Nr. SP7500111	Gelenkhalter für Bewegungsmelder <ul style="list-style-type: none"> • Gelenkhalter zur Wand- und Deckeninstallation • für BM IMA xxx, IRA xxx und MISTRAL BM03 • mit innenliegenden Kabeldurchgängen
	IB 1033/119 Best.-Nr. 1033/119	Gelenkhalter für Bewegungsmelder <ul style="list-style-type: none"> • Gelenkhalter zur Wand- und Deckenmontage • für IB 1033/012 und IB 1033/013 • mit innenliegenden Kabeldurchgängen
	98263 Best.-Nr. 98263	Adapter für UP-Runddosen Weiß <ul style="list-style-type: none"> • für Lesegerät LG 1068/436 • für IR UP 1033/169
	98264 Best.-Nr. 98264	Adapter für UP-Runddosen Schwarz <ul style="list-style-type: none"> • für Lesegerät LG 1068/435 • für IR UP 1033/168
	98265 Best.-Nr. 98265	Aufputzgehäuse IP40 <ul style="list-style-type: none"> • für Lesegerät LG 1068/435 • für IR UP 1033/168 • Farbe Grau • IP40
	98266 Best.-Nr. 98266	Aufputzgehäuse IP55 <ul style="list-style-type: none"> • für Lesegerät LG 1068/435 • Farbe: grau • IP55
	C/CV Best.-Nr. BT0600111	Lithium-Batterie-Set 7,2 V – .13 AH <ul style="list-style-type: none"> • 2 Akkus 7,2 V–13 AH • wiederaufladbar, wartungsfrei
	UP-Gehäuse Best.-Nr. 98267	UP-Kasten VA DK500 <ul style="list-style-type: none"> • für 1068/435 • mit Acrylfenster • inklusive Unterputzkasten • Maße: 120 x 120 x 65 mm
	Halterung Best.-Nr. IB 1033/016	90-Grad-Halterung <ul style="list-style-type: none"> • 90-Grad-Halterung • für Wand- und Deckenmontage
	Halterung Best.-Nr. IB 1033/019	Dreh-Schwenk-Halterung <ul style="list-style-type: none"> • Gelenkhalter für Decken- und Wandmontage • mit innenliegenden Kabeldurchführungen
 Abb. ähnlich	AK 1033/600 Best.-Nr. 1033/600	Akku 12 V – 2 Ah <ul style="list-style-type: none"> • wartungsfrei aufladbarer Akku • 12 V/2 Ah
	AK 1033/601 Best.-Nr. 1033/601	Akku 12 V – 7 Ah <ul style="list-style-type: none"> • wartungsfrei aufladbarer • Akku 12 V/7 Ah